



senza fili è meglio

Tastiere e telecomandi

Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale

SH640AX



Utilizzata per **comandare il Sistema di Sicurezza** all'interno o all'esterno della'area protetta, la tastiera vocale **SH640AX** è dotata di **sintesi vocale** per permettere un'installazione facilitata e grande comfort nell'utilizzo poiché confermano che ogni comando è stato appreso dalla centrale ed indica eventuali anomalie o aperture di porte o finestre.

La tastiera è anche **dotata di un rilevatore ad infrarossi** che assicura protezione e comfort all'Utilizzatore:

- La protezione è assicurata tramite estensione della zona di dissuasione oltre all'area di intrusione prevenendo eventuali danni.
- Il comfort dell'Utilizzatore è assicurato dall'attivazione automatica della retroilluminazione nel caso in cui il livello della luce naturale sia basso e in caso di rilevazione di presenza.

Compresi transponder SH804AX e pila al litio RXU02X.

Funzioni

- La sintesi vocale e due LED colorati ne facilitano l'installazione e garantiscono grande comfort di utilizzo grazie ai ritorni di stato.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con 1 pila al litio RXU02X 2 x (3 V – 2,4 Ah) [in dotazione]
- Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand®

- Comandi accessibili tramite un codice principale e 32 codici di servizio (a seconda del numero di transponder) oppure tramite 32 transponder SH804AX memorizzabili sulla tastiera. I codici di servizio e transponder possono essere programmati per avere accessi ristretti a determinati pulsanti di comando o gruppi

+ mostra tutto

- Autonomia pila: 5 anni in normali condizioni d'uso
- 8 pulsanti riprogrammabili
- 1 codice principale
- 8 codici di servizio
- Numeri delle cifre dei codici di accesso da 4 a 6

+ mostra tutto

Altri prodotti della categoria



SH810AX



BJ604AX



SH601AX



SH808AX